

FF CP500-W

Ponto de Chamada Manual Sem Fios



EN54-11

EN54-25

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estrutura de tipo "push"; requer uma ferramenta especial para ser reposta após a ativação
- ▶ Comunicação sem fios de 470 MHz; não é necessária cablagem, instalação rápida e fácil
- ▶ Detecção de baixa tensão da bateria com notificação atempada ao utilizador
- ▶ Processamento de sinal digital controlado por microprocessador para um funcionamento estável e fiável
- ▶ Boa resistência às interferências electromagnéticas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---------------------------|---|
| ▶ Bateria | CR17450 3V |
| ▶ Gama de Tensões | 2.7-3.3V |
| ▶ Monitorização Atual | $\leq 10\mu A$ |
| ▶ Alarme Atual | $\leq 19m$ |
| ▶ Método de Codificação | Atribuído automaticamente quando se estabelece uma rede |
| ▶ Radiofrequência | 470MHz |
| ▶ Potência de transmissão | <20dBm |
| ▶ Temp. de funcionamento | 10°C ~ +55°C |
| ▶ Humidade | $\leq 95\% RH$ |
| ▶ Dimensões | 95mm x 96mm x 50mm |
| ▶ Peso | 100g |

Detalhes da Encomenda

- ▶ FF CP500-W

Fire & Gas Alarm System • CCTV System • PAVA System • Emergency Lighting System • Access Control System • Integration System • Reasure

Finder Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kepez Mah. 5071 Sok. No:10 07090 Kepez / ANTALYA / TURKEY

Tel: +90 242 221 40 07

Fax: +90 242 259 28 88

▶ www.finder.com.tr

▶ info@finder.com.tr

TOBB



25
YEARS