

## SÉRIE 100

# PONTOS DE CHAMADA DE ALARME CONVENCIONAIS



**EN54-11**

**CPR**

**CE**

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Elemento de funcionamento reinicializável
- ▶ Conceito de instalação único 'Plug & Play'
- ▶ Adequado para todos os tipos de sistemas convencionais de alarme de incêndio
- ▶ Estética melhorada
- ▶ Chave de reinicialização ergonómica
- ▶ Certificado CPR

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ Tipo de funcionamento
- ▶ Tipo de contacto
- ▶ Área de utilização
- ▶ Tensão de funcionamento
- ▶ Corrente de alarme
- ▶ Peso (grama)
- ▶ Dimensões (mm)
- ▶ Material do corpo
- ▶ Temperatura de funcionamento
- ▶ Humidade
- ▶ Classe de Protecção

Tipo A Manual  
NC/NO/470R  
Montagem à superfície  
tipo interno  
5-30V DC  
0mA para modelo Led  
170  
85x85x48  
ABS  
-10°C to +60°C  
+40°C at ≤93% RH  
IP30

### DETALHES DA ENCOMENDA

- ▶ FF CP 100 Ponto de Chamada Convencional de Alarme de Incêndio
- ▶ FF CP 100-Y Ponto de Chamada Convencional de Libertação
- ▶ FF CP 100-B Ponto de Chamada Convencional de Abortar
- ▶ FF CP 100-W Ponto de Chamada Convencional de Emergência
- ▶ FF CP 100-O Ponto de Chamada Convencional de Ventilação de Fumo
- ▶ FF CP 100-G Ponto de Chamada Convencional de Acesso