

## VF-7X00 ES

# AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA



EN54-16

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Permite monitorar visualmente o nível de saída em tempo real graças ao medidor LED VU
- ▶ Segurança avançada com proteção DC nas linhas de alto-falante, prolongando a vida útil dos equipamentos
- ▶ Operação contínua e segura contra falhas graças à proteção contra curto-circuito
- ▶ Transmissão de áudio sem perdas em longas distâncias graças ao transformador de linha 100V
- ▶ Integração completa em alertas de emergência com entrada de anúncio (mic/line) e suporte de controle

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de Saída	VF 7250 – 250 W / 100 V, VF 7360 – 360 W / 100 V, VF 7500 – 500 W / 100 V
Entrada de Sinal	100 mV (máx. 1 V)
Alimentação de Entrada	AC 220 V 50 Hz ou DC 24 V
Montagem	Gabinete compatível com padrão de rack 19"
Dimensões (L×P×A)	440 × 300 × 90 mm
Peso	VF 7250 – 12 kg, VF 7360 – 13 kg, VF 7500 – 17,5 kg